

# JGZ-PC1L（公母头款）单路遥控开关

本款带插头的单路遥控开关，即插即用，输出模式可自己设置，具有高保密性、性能稳定功耗低的特点。可用作直流电源适配器的电源开关、USB 电源开关、USB 数据开关等应用场景。

## 技术参数:

工作频率	315MHz
工作电压	DC5V、DC12V、DC24V 下单时可选
待机电流	8mA
编码类型	支持固定码/学习码
输出类型	带电输出
输出模式	点动/自锁/互锁/延时断开
负载能力	3A 【能传数据款最大支持 2A】



## 对码与清码:

通电后，电源指示灯亮时:

长按对码开关约 8 秒钟，对码指示灯亮起再熄灭时，说明已清空（加配遥控器不用清空直接对码。更改工作模式必须先清码再对码。）

工作模式由对码决定，具体如下:

点动——按 1 下接收器上的对码开关，松手。再按遥控器按键

自锁——连按 2 下接收器上的对码开关，松手。再按遥控器按键

互锁——连按 3 下接收器上的对码开关，松手。再依次按遥控器上要作为【开】和作为【关】的键

如需用到延时断开功能，请咨询客服。

## 使用提示:

- 1、套装发货时已对码，更改工作模式必须先清码再对码;
- 2、清码是清除所有已存储遥控器，加配遥控器不用清码直接对码
- 3、如果遥控器在使用过程中丢失，可清码让丢失的遥控器无法再控制，现有的遥控器重新对码



接入电压以产品标签标示的电压为准！电压高了会烧坏，电压低了无法正常工作。