

JGZ-PC1LPX 单路学习型遥控开关

本公司设计制造的单路无线控制器，输出 1 路无源开关量信号，输出模式点动、互锁、自锁三种可自己设置。具有高保密性、性能稳定、功耗低的特点。可替代各种手动控制的开关。主要应用于电动门、窗、起吊设备、闸道、升降器、工作控制及安防行业等领域。

技术参数:

产品型号	JGZ-PC1LPX-315
工作电压	DC12V
待机电流	8MA
工作频率	315MHz
编码类型	支持固定码/学习码
输出类型	一路无源开关量
输出模式	点动/自锁/互锁/延时断开
负载能力	50W



线路板尺寸: 35*32*19mm

对码与清码:

通电后，电源指示灯亮时:

长按对码开关约 8 秒钟，对码指示灯亮起再熄灭时，说明已清空
(加配遥控器不用清空直接对码。更改工作模式必须先清码再对码。)

工作模式由对码决定，具体如下:

点动——按 1 下接收器上的对码开关，松手。再按遥控器按键

自锁——连接 2 下接收器上的对码开关，松手。再按遥控器按键

互锁——连接 3 下接收器上的对码开关，松手。再依次按遥控器上要作为【开】和作为【关】的键

使用提示: 1、加配遥控器时不需清码，直接对码操作; 2、如果遥控器在使用过程中丢失，可清码让丢失的遥控器无法再控制，现有的遥控器重新对码; 3、如需用到延时断开功能，请咨询客服。

对码开关

常开
公共
常闭



正极
负极

线路板尺寸： 35*32*19MM

输入 DC12V

正极 负极



接线详解：

把COM接线柱和NO接线柱当作一个物理开关，与原手动开关并联

门禁控制板

开门按钮

控制门禁按钮接线示意图

